

## ELEKTRONISK VARVTALSVAKT ES 100

- Elektronisk varvtalsvakt med inbyggd generator (extern strömförsörjning behövs ej)
- Med ett förinställt brytvarvtal mellan 650–5000 rpm
- Automatisk reset.



Art. nr.	Typ	Växlande kontakt	Brytvarvtal	Max rpm	Noggranhet	Byggform	Axel $\varnothing$ mm	IP-klass	Vikt kg	Material
204677	ES 100	6A/250V AC 1A/125V DC	Anges vid beställning	5500	$\pm 4\%$	Fläns B10	11x30	IP55	2,9	Aluminium rostfri

Andra utföranden på förfrågan.

